


Jak zresetować kamerę IPOX PRO

W przypadku utraty hasła dostępu do kamery z serii IPOX PRO, niezbędny okaże się komputer znajdujący się w sieci lokalnej z kamerą (adres IP komputera oraz kamery powinny być z tej samej klasy adresowej), dostęp do zasilania kamery oraz program **IPOX PRO MANAGER**, na przykład w wersji 1.0.4.6.

Aplikację znajdziemy na stronie www.ipox.pl w zakładce „Wsparcie”



Instalujemy i uruchamiamy program zezwalając na dostęp do naszej sieci w celu wyszukania i wyświetlenia kamer na liście. W razie braku wyników warto spróbować wyłączyć na ten czas firewall/antivirus.

The screenshot shows the IP Manager application window. At the top, there is a 'Odśwież' (Refresh) button with a red arrow labeled '1' pointing to it. Below is a table of discovered cameras:

Nazwa	Rodzaj	Model	Adres IP	Wersja firmware
<input checked="" type="checkbox"/> WEJSCIE RCP	IPC	PX-DZI4002-P	192.168.2.231	4.2.1.0(22963)
<input type="checkbox"/> FISZA	IPC	PX-FI60107AMS-P	192.168.2.31	4.1.1.0(25993)
<input type="checkbox"/> HD-5036TV ...	IPC	HD-5036TV	192.168.2.199	3.4.3

Below the table, there are buttons for 'Wsz.', 'Odzn.', and 'Zaznacz te same'. A red arrow labeled '2' points to the MAC address field, which contains '00 : 18 : AE : 6D : 6B : A6'. A red arrow labeled '3' points to the 'Przywroc' (Reset) button. A red arrow labeled '4' points to the information icon (i) next to the instruction: 'Wprowadz adres MAC, naciśnij przycisk PRZYWROC i uruchom kamerę ponownie w ciągu 30 sek.' At the bottom, there are fields for 'Firmware', 'Login: admin', and 'Haslo:' with an 'Aktualizuj' (Update) button.

Interfejs programu IPOX PRO MANAGER w wersji 1.0.4.6

Cała procedura resetu jest szybka i intuicyjna

1. Kamerę, którą chcemy zresetować zaznaczamy check-boxem
2. W polu „MAC” powinien pojawić się adres MAC kamery
3. Przepisujemy go dokładnie do pola poniżej
4. Klikamy przycisk „Przywróć”
5. W ciągu 30 sekund uruchamiamy ponownie kamerę, aby ta przywróciła ustawienia domyślne

Domyślne ustawienia kamery	
Adres IP	192.168.1.201
Login	admin
Hasło	admin